



La longitud del cable estándar (1.000 mm) se puede ajustar al proyecto actual. Atención: Cuando se trata de una estructura modular, se debe añadir una nueva entrada de cable de red cuando la potencia total del conjunto de la sección lineal sea superior a 1100W y/o cada 25mts de sección lineal.



Tc max=85°C Risk group(EN 62471:2008)=1



El cable de instalación debe soportar una temperatura de 110°C. El cable manguera debe ser de 3x1 mm² y 3x1,5 mm². Se

necesita un profesional cualificado para realizar la instalación.









No acumular el exceso de cable dentro de la luminaria.




Atención: por razones de seguridad, para la instalación de la luminaria se recomienda la intervención de dos profesionales

qualificados.



El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F.

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [28.11.2023]



27.7W / mA

481KTA.1-1677



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685


Ronda de la Font-Grossa 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

T. 34 93 881 35 12
T. 34 93 881 37 13


info@rovasi.com
rovasi.com

DIRECTRICES DE CABLEADO

- Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red**
- Tipo de cableado y sección transversal
 - Cable de sección transversal de 0.5 -1.5mm2 .
 - Pele 8-9mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
 - Use un solo cable para cada conector de terminal.
 - Use un borne de conexión para cada cable.
 - La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
 - Luminarias aptas para uso interior (no exterior).




- Indicaciones del cableado**
- Todas las conexiones deben mantenerse lo más cortas posible para asegurar un buen comportamiento EMI.
 - La conexión a tierra no es necesaria para el funcionamiento del dispositivo, pero mejorará el comportamiento EMI.
 - La longitud máxima del cable secundario es de 2 m (circuito de 4 m).
 - La conmutación secundaria no está permitida.
 - Un cableado incorrecto puede dañar los módulos LED.




T: switchDIM y colourSWITCH

Circuito switchDIM y colourSWITCH para LLE premium




T: DALI/DSI


Circuito DALI/DSI para LLE premium



ACTUALIZABLE, SUSTITUIBLE, REPARABLE



El mantenimiento de la fuente de luz de esta luminaria solo debe ser efectuado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.



El mantenimiento de los dispositivos electrónicos de esta luminaria solo debe ser efectuado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.

1

2

3