



District XS700

Aplics lineals de paret doble emissió IP66


INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ

ROVASI


Positive Lighting



Tc max=85°C Risk group(EN 62471:2008)=1



Les lluminàries només s'han d'utilitzar amb la coberta de protecció. Vidre trempat o policarbonat de protecció de 141x52,5 mm de dimensions i 4 mm de gruix.



El cable d'instal·lació ha de suportar una temperatura de 110°C. El cable mànega ha de ser de 3x1 mm². Es necessari que la instal·lació l'efectuï un professional qualificat.



Indicacions generals de seguretat: la informació sobre les condicions d'ús de les lluminàries tals com classe, IP, IK etc...poden consultar-se tant a l'etiquetatge de la lluminària com a la nostra pàgina web www.rovasi.com.

Els esquemes de cablejat es detallen a la pàgina 2 d'aquest document.


EQUIPAMENT ELECTRÒNIC

S: On/Off.

ACCESSORIS









F3.A3
On/Off



8.86W / 250mA

764DSX.4.01-I1118
764DSX.4.01-I1119



El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C.

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen sent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [27.03.2023]



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

Ronda de la Font-Grossa 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

T. 34 93 881 35 12
T. 34 93 881 37 13

info@rovasi.com
rovasi.com

DIRECTRIUS DE CABLEJAT

Instruccions d'instal·lació. Cables d'alimentació a xarxa.


- Tipus de cablejat i secció transversal.
- Cable de secció transversal de 1.5mm. Pelar uns 8,5-9,5mm de l'aïllament dels cables per garantir un correcte funcionament dels terminals.
- Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.
- Utilitzi un born de connexió per cada cable.
- La instal·lació pot necessitar l'assessorament d'una persona qualificada.
- Luminàries individuals aptes per ús exterior.

Indicacions del cablejat


- La llargada màxima del cable és de 190mm.
- Disposa de protecció de sobrecàrrega, curtcircuit, circuit obert i protecció tèrmica.

Circuit S: On/Off


220-240V
50/60 Hz




Terminal d'entrada/ Terminal de sortida



ACTUALITZABLE, SUBSTITUIBLE, REPARABLE



La luminària conté una font de llum que només ha de ser substituïda pel fabricant o una persona qualificada.



La luminària conté un driver que només ha de ser substituït pel fabricant o una persona qualificada.

