# BSM

Downlights à encastrer effet sans anneau

ROVASI
Positive Lighting







## 101BSM.1-R633




Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour éclairage de travail, d'accentuation.
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Batterie 3 heures disponible en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage

**Luminaire - Flux lumineux:** 600lm
**Luminaire - Puissance connectée:** 7.69 W
**Luminaire - Efficacité:** 78 lm/W
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 600lm
**Source lumineuse - Puissance:** 6.6 W
**Courant Constant:** 200 mA
**IRC:** >90
**Température de couleur:** 2700K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 36º
**LOR:** 100%
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Facteur de fiabilité:** >50000h L70B50
**UGR:** <16
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Cd/Klm:** 2004
**Imax:** 1202 Cd
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** G




| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 36° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 1198 | |
| 2 | 1.30 | 299 | |
| 3 | 1.95 | 133 | |
| 4 | 2.6 | 75 | |
| 5 | 3.2 | 48 | |

**Equipament électronique**
**K:** On/Off (basic)
**S:** On/Off (AC/DC)
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**DE:** DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
**B:** Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**






Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 17.05.2024]

**5 ans de garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**