
FOCUS


Downlights à encastrer orientables

ROVASI
Positive Lighting






101FCS.1-R865



Downlights à encastrer au plafond avec module intérieure directionnelle pour obtenir un éclairage d'accentuation ou de travail efficace.
Réglable jusqu'à 30º.
Conception circulaire de 190mm de diamètre.
Réflecteur en aluminium métallisé brillant.
Réflecteur intérieur en différents finitions: facetté métallisé ou sablé métallisé selon les différents angles de faisceau.
Anneau en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire décoratif disponible: anneau LED [référence F1.B0190].
Accessoire en verre disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP54 | IK05 sous plafond [référence M2.B0190].
Accessoire de couvert étanche avec anneau en acier inoxydable 316L et verre avec anneau en caoutchouc de silicone pour arriver à la protection IP65 | IK07 sous plafond [référence M2.C0190].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Kit d'émergence en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par trois points de fixation.

Puissance du source lumineuse: 11 W
Puissance du luminaire: 12.61 W
Courant Constant: 350 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 2125lm
Flux lumineux du luminaire: 1679lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 13º
LOR: 79%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <16
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 9375
Efficacité lumineuse: 133 lm/W
Imax: 19922 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D




▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.23	19921
2	0.45	4980
3	0.68	2213
4	0.90	1245
5	1.13	797

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + boucle de courant) + Batterie 3 heures (classe I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**